# eGreat EG-M31A/B Uživatelská příručka



## Upozornění:

- a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce.
- b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama.
- c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte za šňůru, ale použijte zástrčku.
- d) Pokud nebudete déle přistroj používat, vypněte přístroj a vytáhněte ze sítě.
- e) Neotevírejte kryt přístroje a nedotýkejte se součástek uvnitř..
- f) Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdroje tepla.
- g) Umístěte přístroj na rovnou plochu s dobrým přístupem vzduchu. Předejdete tím přehřívání.
- h) Pro čistění používejte vlhký hadřík. Nepoužívekjte chemické látky.

### Příslušenství:

EG-M31A	EG-M31B
Gild HDMI cable	Gild HDMI cable
Gild AV cable	ESATA cable
Gild PRBPR component cable	Gild USB2.0 cable
Optical cable	USB2.0 extension cable
Gild USB2.0 cable	AC cable
AC cable	Remote control
Remote control	Power supply
Power supply	CD-R
CD-R	Screw bag
Screw bag	manual
manual	

Instalace pevného disku	2
Připojení	4
Dálové ovládání	5
Instalace SW a základní operace	8
Firmware update	18

# Instalace pevného disku (pokud jej chcete využívat)

1). Otevřete přístroj:



2). Připojte SATA disk do SATA konektoru na desce.



3). Dejte pozor na připojení ventilátoru, který je zapojen na desce.



4). Zajistěte HDD dvěma šroubky zespodu přístroje. Neutahujte silou.



5). Zavřete kryt a zajistěe čtyřmi šroubky dle brázku.



# Připojení

- 1). Připojení AC Adaptéru :
- 2). Připojení Videa a Audia :





## Dálkové ovládání



Power: usporný režim / vzbuzení (EG-M31A)
Power: Vypnuto/ zapnuto (EG-M31B)
Zzz: stand by/restart (EG-M31B)
TV MODE: Rychlé nastavení TV módu
1 NTSC 480i 60Hz
2 PAL 576i 50Hz
4 HDMI or P/Pb/Pr 720P 50Hz
5 HDMI or P/Pb/Pr 1080i 50Hz
6 HDMI or P/Pb/Pr 1080P 50Hz
7 HDMI or P/Pb/Pr 720P 60Hz
8 HDMI or P/Pb/Pr 1080P 59.94Hz
9 HDMI or P/Pb/Pr 1080P 59.94Hz

0: AUTO mód

Systémové nastavení (setup)

1) Během klidu vstoupíte do Setupu (nastavení systému)

2) Během přehrávání nastavíte parametry obrazu.

COLOR Jas	[50%]
COLOR Kontrast	[50%]
COLOR Odstín	[50%]
COLOR Sytost	[50%]

ENTER					
Enter	Přehrát (play)	předchozí	další	stop	pauza
•		K		$\textcircled{\textbf{o}}$	8
Přetáčení vzad	Přetáčení vpřed	předchozí	pomalu	Návrat na předchozí (return)	Zdroj: návrat na hlavní menu
<b>(i)</b>	٦		<b>P</b> r	Ø	(AA)
Info o filmu	Home : Zpět na	Menu: jdi na	Opakuj	Jdi na časový údaj	Subtitle : Nahrání /
	menu	hlavní menu		(Time seek)	vypnutí titulků;
			(m)		
audio	zoom			DELETE	caps/num
Audio	Úprava velikosti	Hlasitost	Vyp.	Smazání (Delete)	Přepnutí stylu
přepínač	filmu/ obrázků	Dolů/ nahoru	zvuku		znaků (caps/num)
Odpojení CD/DVD	Kopírovat				

## Instalace SW a základní operace

# 1. Formátování HDD a instalace NMT softwaru

Pozn: !!! Formátování HDD smaže veškerá data !!!

- Zkopírujte soubor SMP8634.NMT na USB flash disk. Připojte USB disk do USB Host portu přístroje. a)
- b)
- c)
- Připojte přístroj k TV. Vyberte v mneu NMT Setup Wizard. Uvidíte průvodce instalací. d)

// NMT Setup Wizard	
This setup process will install the following Networked Media Tank (NMT) Applications:	
[Samba Server] [Torrent Server] [UPnP AV Server] [myiHome Server]	
Please select your desired option.	
● Fresh Setup (Reformats hard drive and installs NMT Applications)	1999
noxt cancel	10.2

e) Zadejte HDD formát.



f) Upozornění

"	NMT Setup Wizard
	[WARNING]
"En	esh Setup" will format the hard drive and remove all hard disk contents. It will then install NMT Applications.
	If this is your desired option, press [next] to continue.
	back next cancel

g) Vyberte zdroj souboru ( USB)

// NMT	Setup Wizard	
	Please choose the NMT setup source	
	⊙ Online	
	⊙ USB	
	back next cancel	

h) Vyberte USB a potvrďte. Instalace bude zahájena.

Pozn: Nevypínejte zařízení. Po ukončení instalace bude přístroj automaticky restartován .



# 2. Sdílení v síti

1). Vyberte NMT applications a nastartujte Samba server.

	Device Name	: [HDETEDHOT	
Home	Samba Workgroup	WORKGROUP	
Preferences -		change parat	wrd save
Audio / Video -	UPnP AV Server	: running	[ntop]
Network Share	myiHome Server	: stopped	start
MT Applications -	FTP Server	: stopped	BLAFT
DVD / Audio CD ·	Samba Server	: stopped	[ntarts]
Maintenance -	NFS Server	: running	stop
	Torrent	; running	ntop
and the second sec		torren	t sottings

2). Najděte zařízení z Workgroup.Vyberte 'Network Share "Defaultní jméno je "nmt" a heslo "1234"





Na jiném počítači v lokální síti zadejte jméno (nmt) a heslo (1234), pokud chcete sdílet egreat



3). Na hlavním menu na TV uvidíte tuto ikonu

02 🖧 [SMB] SMP8634: share



# 3. MSP service and BT download.

Po zadání web services uvidíte MSP rozhraní a Torrent :

	01 Media Service Portal	
	02 👩 Torrent	
	03 🌐 Empty	
Edit	04 🌐 Empty	
	05 🌐 Empty	
Æ		
//Web Services		
Media Source 🖂		
Web Services 🗆		
Setup 📾		







Můžete také zkopírovta BT zdroj na USB disk a po připojení do USN portu najděte tento soubor přes . Po potvrzení uvidíte obrázek viz výše.

## 4. Kontrola BT stahování

Nmemusíte zapínat TV pro kontrolu BT úloh, stačí se připojit přes počítač k egreatu. Do prohlížeče zadejte : http://(IPadresa):8883/bt.cgi

// BIF183,	剩余容量: 134.2GB 已用: 3% □ 刷新 □ 设置 □Schedule
请选择种子下载 :	测览
	制味 开始下载 停止下载 王选 及问选择
	BULLER DEMILY 10800 H264 TrueHD DD51.
08.06.07.Men.In.Black SiLUHD ( 19.76G )	K.B.B.4189.KE.M.D.X.1080F.W.294.1118H.D.20031- 下載「

Poz: IP adresu zjistíte v "network setup"

# 5. Audio setup

	Video Output	: NTSC / 4801 60Hz
	HDMI Audio	: On Off
Home	Surround Mode	: Stereo -
Preferences -	Audio Mode	
Network ·	DTS	: Digital (RAW)
Network Share	AC3	: Analog (PCM)
VD / Audio CD ·	AAC	: Analog (PCM)
Maintenance ·	WMA Pro	: Analog (PCM)
		( save )

Video Output HDMI Audio Surround Mode DTS AC3 AAC WMA Pro	<ul> <li>?20P 60Hz</li> <li>On </li> <li>3teree</li> <li>3teree</li> <li>3teree</li> <li>3teree</li> <li>Analog (PCM) </li> <li>Analog (PCM) </li> <li>Analog (PCM) </li> </ul>
Video Output HDMI Audio Surround Mode DTS AC3 AAC WMA Pro	<ul> <li>NTSC / 4801 60Hz </li> <li>On </li> <li>Stereo </li> <li>Digital ( RAM) /</li> <li>Analog ( PCM) </li> <li>Analog ( PCM) </li> <li>Analog ( PCM) </li> </ul>
Video Output HDMI Audio Surround Mode Audio Mode DTS AC3 AAC WMA Pro	: 720P 50Hz : On : Stereo : Digital (RAW) : Analog (PCM) : Analog (PCM) : Analog (PCM) : Analog (PCM) : Analog (PCM) : Analog (PCM) : Digital (RAW) : Di
	Video Output HDMI Audio Surround Mode DTS AC3 AAC WMA Pro Video Output HDMI Audio Surround Mode DTS AC3 AC3 AC2 WMA Pro

# 6. Video setup.

Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share - DVD / Audio CD - Maintenance -	Video Output HDMI Audio Surround Mode DTS AC3 AAC WMA Pro	<ul> <li>AUTO COMPOSITE / COMPONENT NISC / 4801 60H2 PAL / 576i 50H2 PAL / 576i 50H2 HDMI / COMPONENT 480P 60H2 576P 50H2 720P 60H2 720P 60H2 720P 60H2 720P 60H2 720P 60H2 720P 60H2 720P 50H2 1080i 60H2</li> <li>Digital (RAW) </li> <li>Analog (PCM) </li> <li>Analog (PCM) </li> </ul>
Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share - DVD / Audio CD - Maintenance -	Language Subtitle Language Video Zoom Play Mode Photo Transition Photo Interval Screen Saver RC Key Repeat	<ul> <li>English</li> <li>Eit To Screen •</li> <li>Eit To Screen •</li> <li>Eit To Screen •</li> <li>Fade In •</li> <li>Fade In •</li> <li>Fade In •</li> <li>Seconds</li> <li>IS • minutes</li> <li>IS • minutes</li> </ul>
Home ( Preferences ( Audio / Video ( Network ( Network Share ( DAD / Audio CD ( Maintenance ()	Language Subtitle Language Video Zoom Play Mode Photo Transition Photo Interval Screen Saver RC Key Repeat	<ul> <li>English</li> <li>None</li> <li>Fit To Screen Bull Screen Actual Size</li> <li>Fade In</li> <li>Fade In</li> <li>Fade In</li> <li>Screens</li> <li>Scre</li></ul>



#### Nastavení intervalu SlideShow:

	Language	: English 🖂
Home -	Subtitle Language	: None 🕑
Preferences ·	Video Zoom	: Fit To Screen 🛩
Audio / Video ·	Play Mode	: Repeat off
Network -	Photo Transition	: Fade In
Network Share	Photo Interval	: 6 seconds
VD / Audio CD ·	Screen Saver	: 10 minutes
Maintenance ·	RC Key Repeat	: 20
and the second		40
		60 SAVe



## 7. Nastavení sítě.

	Mode	Wired Manual IP
Home -	Time Zone	Wireless Manual IP
Preferences ·	Time Server	: pool. ntp. org
Audio / Video ·	Daylight Saving	: OFE
Network -	SayaTV Port	: 19000
Network Share		
MT Applications		Bave
DVD / Audio CD ·	MAC Address	: 00.06.DC.42.49.6B
Maintenance ·	IP Address	: 192.168.2.114
		configure IP
		wireless config
205		
// setup		

	Mode	Wired Auto IP
Home -	Time Zone	: GMT 00:00
Preferences -	Time Server	: pool. ntp. org
Audio / Video ·	Daylight Saving	: Off M
Network •	SayaTV Port	: 19000
Network Share		
IMT Applications		Bave
DVD / Audio CD ·	MAC Address	: 00.06.DC.42.49.6B
Maintenance ·	IP Address	: 192.168.2.114
		CONFIGURO TP
100		wireless config
Home		
Home - Preferences -	IP Address	: 192, 166, 2, 114
Home - Preferences - Audio / Video -	IP Address Subnet Mask	: <u>192, 160, 2, 114</u> : <u>255, 255, 255, 0</u>
Home - Preferences - Audio / Video - Network -	IP Address Subnet Mask Primary DNS	: 192, 166, 2, 114 : 255, 255, 255, 0 ; 208, 67, 222, 222
Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share -	IP Address Subnet Mask Primary DNS Secondary DNS	: <u>192, 168, 2, 114</u> : <u>255, 255, 255, 0</u> : <u>208, 67, 222, 222</u> : <u>206, 67, 220, 220</u>
Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share - MT Applications -	IP Address Subnet Mask Primary DNS Secondary DNS Gateway	: 192, 160, 2, 114 : 255, 255, 255, 0 : 208, 67, 222, 222 : 200, 67, 220, 220 : 192, 160, 2, 1
Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share - MT Applications - DVD / Audio CD - Maintenance -	IP Address Subnet Mask Primary DNS Secondary DNS Gateway	: 192, 166, 2, 114 : 255, 255, 255, 0 : 208, 67, 222, 222 : 206, 67, 220, 220 : 192, 169, 2, 3
Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share - MT Applications - DVD / Audio CD - Maintenance -	IP Address Subnet Mask Primary DNS Secondary DNS Gateway	<ul> <li>192, 160, 2, 114</li> <li>255, 255, 255, 0</li> <li>256, 67, 222, 222</li> <li>200, 67, 220, 220</li> <li>192, 160, 2, 3</li> </ul>
Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share - MT Applications - DVD / Audio CD - Maintenance -	IP Address Subnet Mask Primary DNS Secondary DNS Gateway	: 192, 160, 2, 114 : 255, 255, 255, 0 : 208, 67, 222, 222 : 200, 67, 220, 220 : 192, 160, 2, 1 ve [cancel]
Home - Preferences - Audio / Video - Network - Network Share - NT Applications - DVD / Audio CD - Maintenance -	IP Address Subnet Mask Primary DNS Secondary DNS Gateway	<ul> <li>192, 166, 2, 114</li> <li>255, 255, 255, 0</li> <li>206, 67, 222, 222</li> <li>206, 67, 220, 220</li> <li>192, 168, 2, 1</li> </ul>

# 8. Nastavení Serveru.

Samba workgroup		Change Date	
			word save
UPnP AV Server		running	stop
myiHome Server		stopped	start
FTP Server		stopped	start
Samba Server		stopped	[ ntart
NFS Server		running	stop
Torrent		running	ntop
		torrer	it settings
	UPnP AV Server myiHome Server FTP Server Samba Server NFS Server Torrent	UPnP AV Server : myiHome Server : FTP Server : Samba Server : NFS Server : Torrent :	UPnP AV Server : running myiHome Server : stopped FTP Server : stopped Samba Server : stopped NFS Server : running Torrent : running

Audio / Video · Network · Network Share · NMT Applications · DVD / Audio CD · Maintenance ·	This is the main system password tha Access and FTP login. Current Password : New Password : Confirm Password : save cancel	t affects Remote
///setup		

	Device Name	HDEVESHOT	
Home ·	Samba Workgroup	: WORKGROUP	
Preferences ·		change passw	ord save
Audio / Video ·			-
Network -	UPnP AV Server	: running	stop
Network Share -	myiHome Server	: stopped	start
NMT Applications -	FTP Server	: running	stop
DVD / Audio CD ·	Samba Server	: running	stop
Maintenance ·	NFS Server	: running	stop
	Torrent	: running	stop
		torren	t settings
// setup			

## 9. CD/DVD nastavení.

DVD mechanika se připojuje přes USB port.



## 5 Firmware and NMT update

Nový firmware a NMT aplikace jsou dostupné na www.umax.cz

Firmware by měl být instalová dříve ne NMT aplikace

1). Firmware update

Zkopírujte hny 3 stažené soubory na USB disk a vložte do USB Host portu. Zadejte a vyberte soubot "linda.htm" a vyberte soubot úlinda.htm" a vyberte nejnovější firmware (žlutě označený) a potvrďte.

Pozn: V budoucnu bude možnost updatu přes internet

	Syabas3 Engineering Release Update Page
	For Linda
6634 ES update 01-11-070822-11-SYB-402-000.bin	
Release Version : ellbin	
Release Date : 2005/07/08 9:30em GMT	
Remark for sysbas update	

## Během updatu nevypínejte přístroj. Po Upgradu se automaticky restartuje.

2). Nyní po upgradu FW můžete updatovat NMT aplikaci. Na USB disku byste měli mít příslušný soubor

Home	Firmware Version	: 50-15-080330-14-EGR-402-000
Preferences ·	Kernel Version	: 14-EGR
Audio / Video ·	NMT Version	: 00-15-080320-14-EGR-402
Network Share	Cardea License	Not Available
Metwork Share	Cardea Electrise	. Not evaluate
DVD / Audio CD -	Letter	tor firmware update
Maintenance ·		NWP notup wizard
	ros	let to factory settings
<b>2</b> 25		
	This setup process will install Networked Media Tank (NMT) [Samba Server] [Torrent Server] [UPnP AV Server] [myiHome Server]	the following Applications: 1 1
	Please select your desire	d option.
<ul> <li>Typical Setup</li> </ul>	(Installs NMT Applications wit	hout removing media contents)
⊖ Fresh Setup (	Reformats hard drive and insta	alls NMT Applications)

## Vyberte USB.

// NI	T Setup Wizard		
	Please choose the NMT setup	p source.	
	Online		
	⊙ USB		
		-	
	back nont canco	A.	

// NMT Setup Wizard	
Satura in	D DPO/IF488
Pleas	e wait
	progress 1%

#### Kontrola NMT verze:

Preferences - Audio / Video - Network - Network Share -	NMT Version Cardea License	: 50-15-080330-14-EGR-402-000 : 14-EGR : 00-15-080320-14-EGR-402 : Not Available
IMT Applications + DVD / Audio CD + Maintenance +		check for firmware update
// setup		TANK TO FRECOLY BECLARIE